

## PANOU DE COMANDA: JUNIOR MAX

Acest programator inovativ asigură costuri reduse în satisfacerea cerințelor de udare a celor mai multe aplicații rezidențiale. Junior Max combină simplitatea cu prețul accesibil. Este ideal pentru aplicații rezidențiale.



### Caracteristici:

- 2, 4, 6 și 8 stații cu transformator interior sau exterior.
- 3 programe independente.
- Programul A și B oferă 3 programe de stopire independente, programul C un program individual sau un program continuos.
- Durata de udare poate fi de la 1 minut la 9 ore.
- Multiple opțiuni de udare:
  - calendar de 365 zile.
  - calendar de 7 zile, 14 zile intervale.
  - selectare pe zile de udare.
    - Cantitatea apei de la 0 la 200 %.
    - Operațiuni de pornire manuală, semiautomată sau automată.
    - Capac rabatabil pentru protecția displayului în cazul modelului interior.
    - Siguranță electronică resetabilă.
    - "Valva Master" poate fi setat pentru fiecare program.
    - 5 ani rămâne programul de baza în memoria panoului de comandă.

### Date tehnice:

Funcțional cu o baterie de 9 V, care menține memoria în caz de pană de curent

Alimentare: 220 V, 50/60 Hz, 60 W (0,5 A)

Valori de ieșire: 24 V - 0,25 A

Consum de curent al programatorului: 24 V – 0,75 A

Dimensiunile programatorului interior: 113 x 138 x 42 mm (lxLxÎ)

Dimensiunile programatorului exterior: 194 x 168 x 89 mm (lxLxÎ)